

BEEP & Heat - Statia meteo cu alerta sonora si vizuala - Niculici Mihai

Prezentarea pe scurt a proiectului

- **Ce face proiectul:**

Proiectul meu este o statie meteo de interior realizata cu Arduino, care masoara temperatura si umiditatea folosind un senzor DHT11. Valorile sunt afisate pe un ecran LCD, iar sistemul ofera feedback vizual printr-un LED RGB si alerta sonora cu un buzzer daca temperatura devine prea mare. Datele sunt transmise si prin UART catre un PC.

- **Care este scopul lui:**

Scopul proiectului este sa monitorizez in timp real conditiile de mediu dintr-o camera si sa fiu avertizat rapid in caz de temperatura ridicata, folosind componente simple, dar integrate eficient.

- **Care a fost ideea de la care am pornit:**

Am vrut sa creez un proiect aplicat, care sa combine mai multe concepte din laboratoarele de PM intr-un mod functional si vizibil. Ideea a pornit de la nevoia de a avea un sistem de monitorizare ambientala usor de realizat si util in viata de zi cu zi.

- **De ce cred ca este util pentru altii si pentru mine:**

Este un proiect educativ si practic - oricine vrea sa urmareasca confortul termic dintr-un spatiu inchis poate beneficia de el. Pentru mine, este o ocazie buna sa exersez integrarea senzorilor cu microcontrollerul si sa aplic in mod concret cunostintele din curs si laboratoare.


Descriere generala

Proiectul utilizeaza urmatoarele componente hardware, conectate pe o placa de prototipare PCB 10×10 cm. Interconectarea se face prin fire cu pas de 2.54 mm, iar alimentarea se realizeaza prin cablul USB conectat la placa Arduino. </note>

Schema bloc a proiectului

Aceasta este schema bloc a sistemului, care ilustreaza modul in care componentele hardware interactioneaza cu placa Arduino UNO. Arduino actioneaza ca unitate centrala de control, colectand

date de la senzori si controland perifericele de afisare si alerta.



Descriere hardware si conexiuni

Ca functionalitati, proiectul foloseste urmatoarele concepte studiate in cadrul laboratoarelor:

- **PWM** – pentru reglarea intensitatii si a culorii LED-ului RGB, in functie de temperatura.
- **Intreruperi externe** – pentru comutarea unitatilor de masura afisate pe ecran, folosind un buton conectat la un pin digital.
- **I2C** – pentru comunicarea cu ecranul LCD 16x2.
- **Placa de dezvoltare - Arduino UNO R3**

[Arduino UNO R3 - OptimusDigital](#)

Rol: unitatea centrala care gestioneaza senzorii, afisajul, LED-ul RGB si buzzerul. De asemenea, transmite informatii prin UART catre un monitor serial.

- **LED RGB**

[LED RGB - OptimusDigital](#)

Rol: semnalizare vizuala a temperaturii (albastru – rece, verde – optim, rosu – cald).

- **Senzor de temperatura si Umiditate - DHT22**

[Modul Senzor de Temperatura și Umiditate DHT22 - OptimusDigital](#)

Rol: masurare temperatura si umiditate si comunicarea acestor informatii cu Arduino.

- **Ecran LCD 16x2 cu interfata I2C**

[LCD 1602 cu I2C - OptimusDigital](#)

Rol: afisarea in timp real a temperaturii si umiditatii.

- **Buzzer pasiv 5V**

[Buzzer Pasiv de 5V - OptimusDigital](#)

Rol: alerta sonora cand temperatura depaseste un prag.

- **Placa de prototipare PCB 10x10 cm**

[Placa PCB - OptimusDigital](#)

Rol: organizarea componentelor hardware intr-un mod curat si stabil.

Bill of Materials (BOM)


Componenta	Cant.	Link produs	Datasheet	Pret (RON)
Arduino UNO R3	1	OptimusDigital	Arduino UNO Rev3	54.37
Senzor DHT22	1	OptimusDigital	DHT22 Datasheet	23.12
LED RGB (catod comun)	1	OptimusDigital	RGB LED Common Cathode	1.00
LCD 16x2 + I2C	1	OptimusDigital	LCD 1602	16.34
Buzzer pasiv 5V	1	OptimusDigital	Buzzer	1.00
Buton 6x6 mm	1	OptimusDigital	Tact Switch 6x6	0.36
PCB 10x10 cm	1	OptimusDigital	-	5.00
Rezistente (220Ω, 10kΩ)	3-4	OptimusDigital	Yageo CFR	0.50

Pret total estimativ: 101.69 RON

Schema electrica

Aceasta este schema electrica a proiectului **BEEP & Heat - Statie meteo cu alerta sonora si vizuala**. Schema prezinta modul in care sunt interconectate componentele principale: Arduino UNO, senzorul DHT22, modulul WiFi ESP-01, buzzer-ul pasiv, LED-ul RGB si ecranul LCD 1602 cu interfata I2C.

- Ecranul LCD comunica cu Arduino prin magistrala I2C (pinii A4 - SDA si A5 - SCL).
- Senzorul DHT22 este conectat la pinul digital D7 pentru a transmite temperatura si umiditatea.
- Modulul WiFi ESP-01 este conectat pe pinii Digitali D4 si D5 ai placii Arduino.
- Buzzer-ul pasiv este activat printr-un pin digital.
- LED-ul RGB (catod comun) este controlat prin pinii D9, D10 si D11 folosind semnale PWM.




Aceasta schema electrica (Fisierul EAGLE 9.X Compatible Schematic File .sch) poate fi descarcata din sectiunea Downloads.

Acestea sunt cateva imagini diferite componente ale proiectului:


- Ecranul LCD 1602:



- Senzorul de Temperatura si Umiditate DHT22:



- Placa de dezvoltare Arduino UNO R3:



Software Design

Pentru implementarea software a proiectului **BEEP & Heat - Statia meteo cu alerta sonora si vizuala**, s-a utilizat mediul de dezvoltare **Arduino IDE**, impreuna cu mai multe biblioteci externe pentru controlul senzorilor si perifericelor. Codul este structurat modular si urmareste o logica clara de prelucrare si afisare a datelor, precum si de generare a alertelor.

Functionalitati implementate

- Citirea temperaturii si umiditatii (DHT22):

Se foloseste biblioteca `DHT.h` pentru a citi valorile senzorului DHT22 conectat la pinul D7. Valorile

sunt utilizate atat pentru afisaj, cat si pentru logica de alerta.

• Afisarea datelor pe LCD (16×2, I2C):

Se utilizeaza biblioteca `LiquidCrystal_I2C`. Datele sunt afisate pe un ecran LCD conectat prin I2C (pinii A4 - SDA, A5 - SCL). Este inclusa si comutarea intre unitati de masura: Celsius, Kelvin si Fahrenheit, printr-un buton extern care genereaza o intrerupere.

• Feedback vizual prin LED RGB (tranzitie animata, PWM + easing):

Culorile se schimba progresiv in functie de temperatura:

- Sub 20°C → albastru
- 20-25°C → tranzitie animata albastru → verde
- 25-30°C → tranzitie animata verde → rosu
- Peste 30°C → rosu complet + alarma

Tranzitiile sunt realizate ****doar daca temperatura s-a modificat****, prin interpolare intre valorile anterioare si cele noi. Functia `interPolateColor()` face aceasta animatie cu pasi intermediari calculati prin `for()`, folosind o functie de easing (`smoothstep`) si un boost de intensitate pentru efect vizual.

• Alerta sonora (RickRoll):

La temperaturi peste 30°C se declanseaza melodia "Never Gonna Give You Up" prin buzzer (functia `playRickRoll()`), ca metoda de alerta amuzanta. Un flag `alreadyRickRolled` previne repetarea inutila a melodiei.

• Comunicare UART:

Valorile masurate sunt trimise continuu la monitorul serial din Arduino IDE prin `Serial.print()`.

• Tratarea intreruperilor externe:

Un buton conectat la pinul D2 activeaza o intrerupere (`attachInterrupt()`), schimband ciclic unitatea de masura afisata pe LCD (Celsius → Kelvin → Fahrenheit).

Biblioteci utilizate

Biblioteca	Scop
<code>LiquidCrystal_I2C</code>	Control LCD 16×2 prin interfata I2C
<code>Wire.h</code>	Comunicare I2C cu LCD
<code>DHT.h</code>	Citire temperatura si umiditate (DHT22)

Principii de proiectare si optimizari

- Codul este modular, fiecare functionalitate fiind separata logic:
 1. `interPolateColor()` - realizeaza tranzitia animata intre temperaturi

2. ``applyColorForTemp()`` - calculeaza culoarea pentru o temperatura data
 3. ``playRickRoll()`` - declansare alarma sonora
 4. ``setColor()`` - scriere valori PWM pentru LED
 5. ``ISR_BUTTON()`` - tratarea intreruperii externe
- Se foloseste ``constrain()`` pentru limitarea valorilor PWM in intervalul [0-255].
 - Tranzitiile vizuale folosesc functia de easing ``smoothstep`` pentru efect natural.
 - Animatia de culoare este executata doar cand temperatura se modifica semnificativ.
 - Sistemul are un delay de 2 secunde intre citiri pentru stabilitate si evitarea congestiei.

Concluzie


Partea software a proiectului integreaza functionalitati de citire senzoriala, feedback vizual animat si auditiv, comunicare seriala si control prin intreruperi. Codul este clar, modular si extensibil pentru functionalitati ulterioare, oferind in acelasi timp o experienta vizuala placuta si interactiva.


Rezultate Obținute

Functionalitatile Proiectului pot fi urmarite pe Youtube: <https://youtu.be/yKRfma8m8SQ>

Proiectul a fost implementat cu succes, integrand toate componentele hardware si functionalitatile software. Sistemul afiseaza temperatura si umiditatea in timp real, ofera feedback vizual si sonor, iar comutarea unitatilor functioneaza corect.

- Proiect Final:





Concluzii

Proiectul **BEEP & Heat** reprezintă o aplicație practică și educativă, care integrează concepte esențiale din proiectarea cu microprocesoare: senzori, comunicare serială, afișare I2C, control PWM și întreruperi externe. Sistemul a fost conceput pentru a monitoriza în timp real temperatura și umiditatea dintr-un spațiu închis și pentru a oferi feedback instant prin LED RGB și buzzer.

Prin implementarea tranzițiilor de culoare cu interpolare și easing, proiectul oferă un feedback vizual elegant și intuitiv. De asemenea, alerta sonoră de tip RickRoll adaugă o notă creativă și unică, transformând o simplă notificare într-o experiență interactivă și memorabilă.

Pe parcursul realizării proiectului am reușit:

- să înțeleg mai bine modul în care se interacționează cu senzori digitali și analogici;

- să aplic conceptele de control PWM și semnalizare prin LED-uri RGB;
- să lucrez cu protocoale de comunicare precum I2C și UART;
- să gestionez evenimente asincrone prin întreruperi externe;
- să aplic tehnici de interpolare și optimizare vizuală.

Proiectul este ușor de replicat, util în contexte educaționale și poate fi extins ușor pentru aplicații IoT (de exemplu, integrarea cu un server web prin modulul WiFi). Pentru mine, acest proiect a fost o oportunitate excelentă de a integra în mod creativ mai multe noțiuni studiate și de a construi un sistem funcțional și util.

Download

Mai jos se regasesc fisierele rezultate in urma realizarii proiectului BEEP & Heat - Statia meteo cu alerta sonora si vizuala:

Schema electrica (.sch): [schematic.zip](#)

Cod sursa Arduino (.ino): [source_code.zip](#)

Jurnal

Acest jurnal documenteaza etapele de dezvoltare ale proiectului **BEEP & Heat - Statia meteo cu alerta sonora si vizuala**, evidentiind progresul, problemele intalnite si solutiile aplicate.

Ziua 1 - 3 mai 2025

- Definirea ideii de proiect: statie meteo cu alerta sonora si vizuala.
- Selectarea componentelor hardware.
- Schitarea functionalitatilor si a structurii bloc.

Ziua 2 - 5 mai 2025

- Testare senzor DHT22 - valori corecte afisate si transmise prin serial.
- Testare LCD 16x2 - mesajele apar corect si clar.
- Afisarea temperaturii in grade Celsius pe LCD I2C.

Ziua 3 - 8 mai 2025

- Adaugarea unui buton pentru comutarea unitatilor de masura (Celsius, Kelvin, Fahrenheit).
- Implementarea intreruperii externe cu `attachInterrupt()` - testare cu succes.

Ziua 4 - 10 mai 2025

- Testare LED RGB cu PWM pentru fiecare culoare.
- Primele tranzitii brute in functie de temperatura - functionale, dar neoptimizate vizual.

Ziua 5 - 13 mai 2025

- Implementarea functiei `interPolateColor()` cu easing (`smoothstep`) si boost de intensitate.
- Rezultate vizuale mult imbunatatite fata de varianta cu tranzitie liniara simpla.

Ziua 6 - 15 mai 2025

- Implementarea functiei `playRickRoll()` cu refrenul melodiei "Never Gonna Give You Up".
- Testarea buzzerului pe diferite frecvente cu `tone()` - validare corecta a secventei muzicale.

Ziua 7 - 19 mai 2025

- Integrarea tuturor componentelor in schema completa.
- Afisarea temperaturii si umiditatii pe doua randuri ale LCD-ului.
- Ultimele testari de stabilitate si functionalitate combinata.

Ziua 8 - 24 mai 2025

- Realizarea demonstratiei video pentru proiect.
- Testare finala a functionalitatilor integrate: senzor, LCD, LED RGB, buzzer si UART.
- Verificarea functionarii pe placa de prototipare alimentata prin USB.

Ziua 9 - 27 mai 2025

- Actualizarea paginii de documentatie in OCW cu toate sectiunile finale (Jurnal, Concluzii, Rezultate).
- Incarcarea videoclipului de prezentare pe YouTube.
- Verificare finala a structurii si formatarea corecta in stil DokuWiki pentru predare.

Bibliografie/Resurse

- Articol despre interpolare smoothstep - <https://en.wikipedia.org/wiki/Smoothstep>

- Rick Roll folosind Buzzer – <https://www.youtube.com/watch?v=NL-KFLt1ifY>
- Senzor de DHT22 – <https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-dht22>

[Export to PDF](#)

From:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/> - **CS Open CourseWare**

Permanent link:

<http://ocw.cs.pub.ro/courses/pm/prj2025/fstancu/mihai.niculici>



Last update: **2025/05/28 00:06**